


PODSTAWOWE FUNKCJE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SŁUCHAWKI


WŁĄCZANIE słuchawki

Przytrzymać wciśnięty **przycisk zasilania**  aż do włączenia się ekranu LCD.

WYŁĄCZANIE słuchawki

Ponownie przytrzymać **przycisk zasilania**  słuchawka nie jest używana, aż do wyłączenia się ekranu.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE WI-FI

1. Gdy wyświetlany jest ekran gotowości, naciśnięcie (przycisk nawigacyjny strzałka w prawo), aby przejść do drugiej strony. 
2. Wybrać „Wi-Fi”, a następnie naciśnięcie przycisk programowalny **ON** albo **OFF**.

* Ustawienie to jest również dostępne w **Menu > Settings**

 (Ustawienia) > **Network Settings (Ustawienia sieciowe)**

ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WI-FI



Łączenie automatyczne

Aby ułatwić korzystanie z niego, model WP8XX jest fabrycznie skonfigurowany tak, aby łączyć się z domyślnym identyfikatorem SSID o nazwie **wp_master** za pomocą hasła (WPA/WPA2 PSK) **wp1987@dmin**. Użytkownik może zmienić te ustawienia z poziomu sieciowego interfejsu użytkownika, dzięki czemu korzystanie z urządzenia u klienta jest łatwiejsze.

W interfejsie sieciowym należy wybrać **Network Settings (Ustawienia sieciowe) > Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi) > Wi-Fi Security (Bezpieczeństwo łączności Wi-Fi)**.

Łączenie ręczne

Modele WP8XX obsługują dwuzakresową łączność Wi-Fi 802.11a/b/g/n. Należy wykonać następujące kroki:

1. W menu LCD naciśnięcie przycisk Menu  **Settings**  (Ustawienia) > **Network Settings (Ustawienia sieciowe) > Wi-Fi**.
2. Włączyć **Wi-Fi** (położenie „On”) i wybrać opcję **Wi-Fi Settings (Ustawienia Wi-Fi)**. Wyświetlona zostanie lista sieci Wi-Fi.


3. Wybrać sieć, z którą ma zostać nawiązane połączenie. (Jeżeli będzie to konieczne, wprowadzić prawidłowe hasło).

Jeżeli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane, na wyświetlaczu

głównym WP8XX zostanie wyświetlona ikona Wi-Fi .


Konfiguracja pasm Wi-Fi

Jeżeli dostępne są pasma 5 GHz i 2,4 GHz, WP8XX będzie korzystał z pasma 5 GHz, jeżeli jednak sygnał w paśmie 5 GHz będzie słaby, może się przełączyć na pasmo 2,4 GHz. Użytkownik może też wybrać pasmo Wi-Fi na stałe albo pozostawić ustawienie dwupasmowe, wybierając

 **Settings (Ustawienia) > Network (Sieć) > Settings Wi-Fi Band (Ustawienia zakresu Wi-Fi)**

Konfiguracja ostrzeżenia o sygnale Wi-Fi

Użytkownik może skonfigurować poziom czułości ostrzeżenia o sygnale Wi-Fi albo wyłączyć ostrzeżenia, wybierając **Settings**

 (Ustawienia) > **Network Settings (Ustawienia sieciowe) > Wi-Fi signal warning (Ostrzeżenia o sygnale Wi-Fi)**. Dostępnych jest pięć poziomów czułości: poziom 1 jest najniższy, a poziom 5 jest najwyższy.

Konfiguracja trybu roamingu Wi-Fi (tylko model WP820)

Konfigurację ustawień roamingu Wi-Fi może również


przeprowadzić sam użytkownik, wybierając **Settings (Ustawienia) > Network Settings (Ustawienia sieciowe) > Wi-Fi Roaming Mode (Tryb roamingu Wi-Fi)**.


W części „Wi-Fi Roaming Mode” (Tryb roamingu Wi-Fi) można skonfigurować następujące opcje::

- **Signal Threshold (Próg sygnału):** Gdy siła sygnału Wi-Fi odbieranego przez urządzenie spadnie poniżej tej wartości, rozpocznie się automatyczne skanowanie w poszukiwaniu punktu dostępu o sygnale powyżej wartości progowej, a urządzenie połączy się z nim. Ustawienie domyślne to -70.
- **Good Signal Scan Interval (Okres skanowania przy dobrym sygnale):** Odstęp czasu między kolejnymi cyklami skanowania sygnału, gdy siła sygnału Wi-Fi jest wyższa niż próg sygnału. Ustawienie domyślne to 600 s.
- **Poor Signal Scan Interval (Okres skanowania przy słabym sygnale):** Odstęp czasu między kolejnymi cyklami skanowania sygnału, gdy siła sygnału Wi-Fi jest niższa niż próg sygnału

i brak punktu dostępu z sygnałem o sile większej niż siła aktualnego sygnału. Ustawienie domyślne to 5 s.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE BLUETOOTH (TYLKO MODEL WP820)

1. Naciśnięcie przycisk zasilania , aby przejść do ekranu gotowości.

2. Naciśnięcie przycisk  (przycisk nawigacyjny strzałka w prawo), aby przejść do drugiej strony.

3. Wybrać „Bluetooth”, a następnie naciśnięcie przycisk programowalny **ON**. Uwaga: Wyświetlona zostanie ikona łączności Bluetooth.

4. Aby ją wyłączyć, naciśnięcie przycisk programowalny **OFF**. Ikona łączności Bluetooth zniknie.

* Ustawienie to jest również dostępne w **Menu > Settings**

 (Ustawienia) > **Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)**

USTAWIENIA SŁUCHAWKI


KONFIGURACJA BLOKADY EKRANU

Włączenie blokady ekranu

Aby skonfigurować blokadę klawiatury z poziomu słuchawki, należy wykonać następujące czynności:

1. W menu WP8XX wybrać: **Settings (Ustawienia) > Basic Settings (Ustawienia podstawowe) > Display (Wyświetlacz) > Lock Screen (Blokada ekranu)**.
2. Włączyć blokadę ekranu, wybierając „On”.
3. (Opcja). Wybrać opcję „Set Password” (Ustaw hasło), aby ustawić kod PIN (hasło składające się z 6 cyfr) służące do odblokowywania klawiatury i NACISNAĆ „Save” (Zapisz).

Blokowanie/Odblokowywanie ekranu

• **Aby zablokować ekran:** Naciśnięcie **krzyżyk**  i przytrzymanie go przez około 2 sekundy.

• **Aby odblokować ekran:** Naciśnięcie lewy przycisk

programowalny **Unlock** (odblokuj) i **krzyżyk** , aby odblokować klawisze.



Grandstream Networks, Inc.
WP810/WP820



Bezprzewodowy telefon Wi-Fi IP


Skrócona instrukcja obsługi

Szczegółowe informacje można znaleźć z instrukcjach obsługi WP810/WP820 dla administratora i użytkownika dostępnych w witrynie www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie niniejszych treści i przekazywanie w całości albo w dowolnych fragmentach, w dowolnej formie i w dowolny sposób, czy to elektronicznie czy w formie druku, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez powiadomienia.

KONFIGUROWANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA I CZASU WYGASZANIA EKRANU



1. Nacisnąć Menu  >  **Settings (Ustawienia)**.
 2. Przejść do opcji **Basic Settings (Ustawienia podstawowe)** > **Display (Wyświetlacz)**.
 3. Można tam skonfigurować jasność wyświetlacza, podświetlenie przycisków, blokowanie ekranu, czas wygaszania ekranu i rozmiar czcionki. Nacisnąć przycisk programowalny „Back” (Wstecz), aby zapisać i zastosować nowe ustawienia.
- POWRÓT DO EKRANU GOTOWOŚCI**

- Nacisnąć przycisk zasilania , aby szybko wyjść z Menu (albo zakończyć połączenie) i powrócić do głównego ekranu gotowości.
- WYBÓR JĘZYKA MENU**

1. Nacisnąć Menu  >  **Settings (Ustawienia)** > **Basic Settings (Ustawienia podstawowe)** > **Language (Język)**.
 2. Wybrać żądany język.
 3. Nacisnąć przycisk programowalny „Yes” (Tak), aby zatwierdzić.
- KONFIGURACJA DATY I GODZINY**

1. Nacisnąć Menu  >  **Settings (Ustawienia)** > **Basic Settings (Ustawienia podstawowe)** > **Date and time (Data i godzina)**.
2. Wybrać pola daty/godziny/strefy czasowej, aby edytować aktualne wartości.
3. Nacisnąć przycisk programowalny „Save” (Zapisz), aby zatwierdzić kod PIN

FUNKCJE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE TRYBU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk  (przycisk trybu głośnomówiącego) podczas wykonywania połączenia telefonicznego albo przy ekranie gotowości.
2. Aby wyłączyć, nacisnąć ponownie przycisk .


WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

Sposób pierwszy

Korzystanie z domyślnej linii wychodzącej

1. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać numer, na który ma zostać wykonane połączenie.

2. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania

numeru) albo  (przycisk z głośnikiem), aby nawiązać połączenie (domyślnie jest to połączenie głosowe).

* Nacisnąć przycisk programowalny „Call” (Połączenie), aby wybrać połączenie głosowe albo wideo.

Wybór linii wychodzącej

1. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać numer, na który ma zostać wykonane połączenie.

2. Nacisnąć przycisk programowalny „Accounts” (Kontakty).

3.3. Wybrać linię spośród wyświetlanych na ekranie dostępnych linii do obsługi połączeń zewnętrznych.

Sposób drugi


1.1. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania


numeru) albo przycisk  (przycisk z głośnikiem).

2.2. Przy pomocy przycisków klawiatury wybrać numer, na który ma zostać wykonane połączenie.


3. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru) albo odczekać 4 sekundy, po czym połączenie zostanie automatycznie nawiązane.

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru), przycisk programowalny „Accept” (Odbierz) albo przycisk

 (przycisk głośnika), aby odebrać połączenie przychodzące.

KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ

Nacisnąć przycisk  (przycisk kończenie połączenia), aby zakończyć połączenie.

ZAWIESZANIE/WZNAWIANIE POŁĄCZEŃ

1. W trakcie trwania połączenia telefonicznego nacisnąć lewy przycisk programowalny, aby **zawiesić połączenie (Hold)**.

2.2. Aby wznowić połączenie, nacisnąć przycisk programowalny **un-Hold** (cofnij zawieszenie).

PRZEŁĄCZANIE POŁĄCZENIA

Automatyczne przełączanie połączenia

1. W trakcie trwania połączenia telefonicznego nacisnąć


przycisk programowalny **Transfer** (Przełącz). * Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.

2. Wybrać numer, na który połączenie ma zostać przełączone.

3. Nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru), aby przełączyć.

Zapowiedziane przełączanie połączenia

1. W trakcie trwania połączenia telefonicznego nacisnąć lewy przycisk programowalny **Options (Opcje)** > **New call (Nowe połączenie)**.

2. Wybrać linię i wpisać numer, na który chce się przełączyć połączenie, a następnie nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru).

* Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.


3. W trakcie trwania połączenia telefonicznego nacisnąć przycisk programowalny **Transfer** (Przełącz).

4. Wybrać pierwsze zawieszona połączenie.

TRÓJSTRONNE POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE

1. W trakcie trwania połączenia telefonicznego nacisnąć przycisk programowalny **Options (Opcje)** > **Conference (Połączenie konferencyjne)**.


2.2. Wybrać numer drugiej osoby, którą chce się dodać do połączenia konferencyjnego

i nacisnąć przycisk  (przycisk wybierania numeru) Albo przycisk programowalny **Join Conference** (Dołącz do połączenia konferencyjnego).

WYCISZENIE/PONOWNE WŁĄCZENIE MIKROFONU



1. W trakcie trwania połączenia telefonicznego nacisnąć przycisk programowalny **Options (Opcje)** > **Mute (Wyciszenie)**.

* Na ekranie połączenia będzie widoczna ikona

włączonego wyciszenia 

2. Nacisnąć **Options (Opcje)** > **Unmute (Wyłącz wyciszenie)**, aby ponownie włączyć mikrofon.

WŁĄCZANIE FUNKCJI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH

1. Nacisnąć przycisk „Menu”  


2. Używając przycisków strzałek, przejść do opcji **Call settings (Ustawienia połączeń)** > **Call Forward (Przekierowanie połączeń)**.

3. Wybrać, a następnie skonfigurować żądane funkcje.

* Opcje dostępne w przypadku wszystkich kontaktów: Auto answer (Automatyczne odbieranie); Call forward (Przekierowanie połączenia); Do not Disturb (Nie przeszkadzać); Speed dial (Szybkie wybieranie).


1. Wybrać **Włączone (Enabled)** i naciśnij przycisk „Zapisz” (Save), aby potwierdzić

WŁĄCZENIE TRYBU CICHEGO

1. Nacisnąć i przytrzymać  (przycisk gwiazdki) do czasu wyświetlenia na słuchawce komunikatu „Silent mode on” (Tryb cichy włączony).

* Na ekranie gotowości wyświetlana będzie ikona trybu

cichego 

Aby wyłączyć ten tryb, nacisnąć i przytrzymać  (przycisk gwiazdki) do czasu wyświetlenia na słuchawce komunikatu „Silent mode off” (Tryb cichy wyłączony).


BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE IP

Bezpośrednie połączenia IP umożliwiają użytkownikom dwóch urządzeń, tj. słuchawki i innego urządzenia obsługującego protokół VoIP, rozmowę doraźną bez serwera proxy protokołu SIP.

Wymagania do nawiązania bezpośrednia połączenia IP:

- zarówno słuchawka WP8XX, jak i drugie urządzenie VoIP muszą mieć publiczne adresy IP, albo
- zarówno słuchawka WP8XX, jak i drugie urządzenie VoIP muszą być połączone z tą samą siecią LAN i mieć prywatne adresy IP, albo
- zarówno słuchawka WP8XX, jak i drugie urządzenie VoIP mogą zostać połączone za pośrednictwem routera z wykorzystaniem publicznych lub prywatnych adresów IP (konieczne jest przekierowanie portów albo strefa DMZ).


Użytkownicy mogą nawiązywać połączenia IP, wykonując następujące kroki:

1. Podnieść słuchawkę i nacisnąć  (przycisk wybierania), a następnie wybrać adres IP rozmówcy.

• Uwaga: Zamiast kropek należy wstawić znak gwiazdki (*)

• **Przykład:** Aby nawiązać połączenie z numerem 192.168.5.53, należy wybrać 192*168*5*53

ODTWARZANIE WIADOMOŚCI Z POCZTY GŁOSOWEJ

1. Nacisnąć Menu  > **Voice Mail**  .

2. Wybrać kontakt.

Uwaga: Aby można było kontynuować, wymagana jest prawidłowa konfiguracja numeru dostępu do poczty głosowej (voice mail access number).

3. Odtworzyć wiadomości zapisane w poczcie głosowej za pomocą opcji **Play Messages (Odtwórz wiadomości)**.