



Grandstream GAC2500 Telefon konferencyjny audio dla systemu Android™

Skrócona instrukcja obsługi

Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika telefonu IP GAC2500, dostępnym pod adresem: www.grandstream.com

Powielanie lub przenoszenie całości lub części dokumentu, w dowolnej formie i dowolnymi środkami, w postaci elektronicznej lub drukowanej, w dowolnym celu, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

1. Użyj ekranu od lewej strony lub kliknij aplikację Telefon, aby otworzyć klawiaturę.
2. Wybierz tryb połączenia na lewym panelu.
3. Wybierz konto na lewym panelu.
4. Wprowadź numer, który chcesz wybrać i dotknij przycisku wybierania.

PONOWNE WYBIERANIE NUMERU

Gdy telefon ma historię połączeń, kliknij przycisk #, aby ponownie wybrać numer.

Uwaga: Ponowne wybieranie numeru za pomocą przycisku # wymaga konfiguracji przez interfejs internetowy.

ZAWIESZANIE I WZNAWIANIE POŁĄCZENIA

Zawieszanie: Podczas aktywnego połączenia dotknij przycisku ekranowego "Zatrzymaj".

Wznów: Gdy połączenie jest zawieszone, dotknij przycisku ekranowego "Wznów" na ekranie, aby wznowić połączenie.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Ślepe przekazanie

1. Podczas aktywnego połączenia dotknij przycisk programowy "Więcej" i wybierz "Przełącz", aby wyświetlić ekran przekazywania.
2. Wybierz "Blind" w lewym górnym rogu ekranu.
3. Wprowadź cyfry i dotknij przycisk programowy "Wyślij".

Przekazanie nadzorowane

1. W trakcie połączenia kliknij przycisk Home, aby wyświetlić ekran główny. Wybierz drugi numer, aby nawiązać kolejną rozmowę telefoniczną. Pierwsze połączenie jest zawieszone.
2. Po ustanowieniu drugiego połączenia, naciśnij przycisk programowy "Więcej" i wybierz "Przełącz", aby wyświetlić ekran przekazywania. Pierwsze połączenie wyświetli się na lewym panelu.
3. Kliknij menu w lewym górnym rogu i wybierz tryb "Zajęty". Następnie kliknij zawieszone połączenie z lewego panelu.
4. Połączenie zostanie przekazane i rozłączy się.

PRZEŁĄCZ LINIĘ

Gdy jest wiele połączeń, stuknij na górze ekranu LCD, aby przełączyć bieżący na inny.

DODAJ DO KONFERENCJI

W trakcie rozmowy stuknij w "Dodaj do konf.", aby przenieść wszystkie połączenia na konferencję.

KOŃCZENIE POŁĄCZENIA

Zakończ połączenie naciskając przycisk programowy "Zakończ".

NAGRAJ POŁĄCZENIE

1. Stuknij w przycisk "Rozpocznij nagrywanie", aby rozpocząć nagrywanie.
2. Stuknij w przycisk "Zakończ nagrywanie", aby zakończyć nagrywanie
3. Na ekranie LCD otwórz aplikację Rejestrator, aby uzyskać dostęp do nagrania.

KONFERENCJA 7-STRONNA

Inicjowanie połączenia konferencyjnego

1. Użyj ekranu od lewej strony lub kliknij aplikację Telefon, aby otworzyć klawiaturę.
2. Wybierz tryb połączenia na lewym panelu.
3. Wybierz konto na lewym panelu.
4. Wprowadź numer, który chcesz wybrać.
5. Stuknij w numer z listy po lewej stronie lub wybierz numer z Kontaktów.
6. Powtórz kroki 4 i 5, aby dodać maksymalnie 6 numerów.
7. Stuknij w przycisk wybierania i zainicjuj konferencję.

Dodaj rozmówcę

1. Stuknij ikonę "dodaj"  w aplikacji Konferencja, aby otworzyć klawiaturę.
2. Wybierz tryb połączenia, konto i wprowadź numer.
3. Stuknij w przycisk "Połącz".
4. Uczestnik zostanie dodany do konferencji gdy odbierze.

Obsługa uczestników

Stuknij ikonę uczestnika, aby wywołać więcej operacji. Host może wyciszyć, zablokować, usunąć uczestnika i sprawdzić jego informacjetakie jak czy używać SRTP lub kodeka.

Wstrzymanie konferencji

1. Stuknij w przycisk programowy Wstrzymaj  aby zatrzymać konferencję.
2. Stuknij w przycisk programowy Wstrzymaj ponownie [ikona], aby wznowić konferencję.

Zablokuj konferencję

1. Stuknij w przycisk programowy Zablokuj  aby zablokować konferencję. Gdy konferencja jest zablokowana, inni nie mogą do niej dołączyć.
2. Stuknij w przycisk programowy Zablokuj, aby odblokować konferencję.

Więcej operacji

Stuknij w "Więcej" w lewym dolnym rogu konferencji, aby wyświetlić więcej opcji. Host może nagrywać, wyciszyć, zablokować konferencję, otworzyć tablicę wybierania DTMF i MPK itp..

Kończenie konferencji

Stuknij "Zakończ" w prawym dolnym rogu, aby zakończyć konferencję.

KONTAKTY

Aby otworzyć aplikację Kontakty, dotknij ikony 

HISTORIA POŁĄCZEŃ

Aby otworzyć Historię połączeń, przesun palcem po ekranie w lewo i w prawo, a następnie dotknij ikony 

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Konto połączeń przychodzących

- Stuknij w przycisk "Odbierz" lub "Odrzuć", aby zarządzać połączeniem.
- Odpowiedzi na drugie lub późniejsze połączenia będą wstrzymywane wszystkie poprzednie połączenia.

Konferencja Połączenie przychodzące

- Podczas konferencji uczestnicy usłyszą sygnał połączenia oczekującego, gdy nadejdzie połączenie konferencyjne. Nazwa i numer osoby dzwoniącej będą widoczne na wyświetlaczu LCD.
- Najpierw wybierz numer, gdy jest wiele połączeń przychodzących.
- Nowe połączenie zostanie dodane do konferencji.

Nieodebrane połączenie

Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, na wyświetlaczu LCD pojawi się lista połączeń nieodebranych. Dioda LED miga na czerwono. Użytkownicy mogą otworzyć aplikację Historia połączeń, aby sprawdzić nieodebrane połączenia.

WIADOMOŚĆ POCZTY GŁOSOWEJ

1. Przesuń ekran LCD i dotknij aplikacji Poczta głosowa.
2. Wybierz konto, aby uzyskać dostęp do wiadomości głosowych.

Uwaga: wiadomość głosowa dla konta znajduje się w Ustawieniach LCD -> Ustawienia zaawansowane -> Konto (wybierz konto).

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Na LCD przeciągnij od dołu do paska menu. Stuknij w Volume Up lub Volume Down, aby wyregulować głośność.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

1. Zaloguj się do interfejsu WWW GAC2500 -> Kontakty -> Harmonogram lub dotknij opcji Harmonogram.
2. Na LCD stuknij przycisk programowy w prawym górnym rogu lub kliknij "Nowa konferencja", aby utworzyć nowy harmonogram.
3. Wypełnij nazwę konferencji, członków konferencji, datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przypomnienie itp.
- Jeśli zaznaczona jest opcja "Automatyczna konferencja", GAC2500 automatycznie wywoła innych uczestników w celu zainicjowania konferencji.

KONFERENCJA MIESZANA (KONFERENCJA Z APLIKACJAMI INNYCH FIRM I KONTAMI SIP)

Upewnij się, że urządzenie zainstalowało i zalogowało się w aplikacjach innych firm, takich jak Skype, Skype for Business (Lync 2013) itp.

1. Skorzystaj z konta SIP, aby zainicjować konferencję.
2. Użyj klawiatury do połączenia z numerami aplikacji firm zewnętrznych.
3. Po nawiązaniu połączenia z aplikacją innej firmy zostanie ona dołączona do konferencji konta SIP.
4. Dotknij uczestnika używającego aplikacji innej firmy, aby otworzyć aplikację oraz uzyskać więcej opcji.

POMOC KONFERENCYJNA (KONFERENCJE BLUETOOTH / 3,5 MM AUX I SIP)

Upewnij się, że urządzenie ma włączoną funkcję Bluetooth i jest połączone z telefonem komórkowym. W ustawieniach Bluetooth GAC2500 włącz tryb zestawu słuchawkowego.

1. Użyj telefonu GAC2500 lub telefonu komórkowego, aby nawiązać połączenie.
2. W GAC otwórz aplikację konferencyjną.
3. Stuknij w przycisk dodawania użytkownika , wybierz konto SIP i zadzwoń do członków konferencji.

Następnie konta SIP i telefon komórkowy dołączą do konferencji.

Lub upewnij się, że telefon jest podłączony do GAC2500 poprzez kabel aux 3,5 mm.

1. Użyj telefonu komórkowego do nawiązania połączenia.
2. Stuknij w aplikację Konferencji.
3. Stuknij w przycisk dodawania użytkownika , wybierz konto SIP i zadzwoń do członków konferencji.
4. Następnie konta SIP i telefon komórkowy dołączą do konferencji.

Uwaga:

- Podczas konferencji wyłączenie Bluetooth lub odłączenie kabla 3,5 mm AUX może spowodować błąd komunikacji.
- Wybierz prawidłową kolejność linii kiedy używasz kabla AUX 3,5 mm, w przeciwnym razie GAC nie będzie miał dźwięku.
- Korzystając z kabla AUX 3,5 mm z telefonem komórkowym, GAC2500 nie może wykonywać połączeń z klawiatury LCD telefonu komórkowego.
- Jakość dźwięku może się różnić w zależności od kabla AUX 3,5 mm lub podłączonego urządzenia.
- Po podłączeniu za pomocą kabla AUX 3,5 mm, niektóre telefony komórkowe zostaną wykryte dopiero po nawiązaniu połączenia.

TRYB KASKADOWY

Dwa GAC2500 z trybem kaskadowym mogą być używane w większym pomieszczeniu.

1. Podłącz szary kaskadowy interfejs 2 GAC2500 za pomocą kabla RJ48.
2. Wybierz jedno urządzenie jako główne na wyskakującym okienku.
3. Użyj dowolnego urządzenia do obsługi konferencji.

REQUIREMENTS WYMAGANIA

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie GAC2500, konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

1. Nie przenoś urządzenia podczas połączenia.
2. Proszę nie zakrywać urządzenia.
3. Podczas rozmowy mów w stronę urządzenia.
4. Należy unikać stawiania elektrycznego wentylatora obok urządzenia.
5. Aby uniknąć ewentualnego hałasu, nie umieszczaj laptopa, projektora itp. obok urządzenia.
6. Odłącz zasilacz przed czyszczeniem. Nie należy używać cieczy w aerozolu lub cieczy żrących.