

[logo]



**Grandstream  
GXV3380  
Telefon multimedialny IP dla systemu  
Android™**

Skrócona instrukcja obsługi

Szczegółowe informacje można znaleźć z instrukcji obsługi GXV3380 dla administratora i użytkownika dostępnej w witrynie: [www.grandstream.com](http://www.grandstream.com)

©2020 Grandstream Networks, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.




Powielanie niniejszych treści i przekazywanie w całości albo w dowolnych fragmentach, w dowolnej formie i w dowolny sposób, czy to elektronicznie czy w formie druku, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez powiadomienia.

### KORZYSTANIE Z ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO, SŁUCHAWEK, ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO LUB SŁUCHAWKI

Model GXV3380 umożliwia użytkownikom przełączanie się między słuchawką, głośnikiem i zestawem słuchawkowym (zestawem słuchawkowym RJ9, słuchawką 3,5 mm, zestawem słuchawkowym Plantronics EHS i zestawem słuchawkowym Bluetooth) albo zestawem słuchawkowym USB (GUV3005/GUV3000) z poziomu ekranu wybierania numeru/połączenia. Na ekranie wybierania albo podczas połączenia stuknąć „Media Channel” (kanał mediów), aby wyświetlić dostępne kanały audio:


- Wybrać pozycję „3.5mm Earphone” (słuchawka 3,5 mm), aby korzystać ze słuchawki, gdy jest ona podłączona do gniazda słuchawek 3,5 mm.
- Wybrać pozycję „RJ9 Headset”, (zestaw słuchawkowy RJ9), aby korzystać z zestawu słuchawkowego, gdy jest on podłączony do gniazda RJ9.
- Wybrać „Zestaw słuchawkowy USB”, aby korzystać z urządzenia podłączonego do telefonu za pośrednictwem złącza USB jako kanału mediów.
- Wybrać „Bluetooth”, aby korzystać z urządzenia podłączonego do telefonu za pośrednictwem łączności Bluetooth jako kanału mediów.
- Wybrać „Speaker” (głośnik), aby korzystać z głośnika. Można też stuknąć ikonę trybu głośnomówiącego na ekranie wybierania.
- Wybrać opcję „Handset” (słuchawka), albo zdjęć słuchawkę z widełek, aby z niej korzystać.

### WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

- 1) Zdjąć słuchawkę z widełek albo stuknąć ikonę telefonu  na ekranie gotowości.
- 2) W panelu w lewej górnej części ekranu wybierania wybrać swoje konto.
- 3) Wybrać docelowy numer (albo adres IP)
- 4) Wybieranie numeru:
  - Stuknąć ikonę , aby wykonać połączenie głosowe
  - Albo stuknąć ikonę , aby wykonać połączenie wideo.


- Podobnie jak w przypadku pojedynczego połączenia przychodzącego, jeśli połączenie przychodzące to połączenie wideo, użytkownik może wybrać opcję odebrania połączenia głosowego albo połączenia wideo.
- Po odebraniu nowego połączenia dotychczasowe aktywne połączenie zostanie zawieszono. Jeżeli nowe połączenie odrzucono przez stuknięcie przycisku programowalnego „Reject” (odrzuć), dotychczasowe aktywne połączenie nie zostanie przerwane.

### ZAWIESZANIE POŁĄCZEŃ

**Zawieszanie:** Podczas aktywnego połączenia należy kliknąć przycisk programowalny  w menu „More” (więcej) -> „Hold” (zawieszenie).

**Wznawianie:** Aby wznowić połączenie, należy nacisnąć przycisk programowalny „Unhold” (cofnij zawieszenie) w dolnej części ekranu.

### KOŃCZENIE POŁĄCZEŃ

Aby zakończyć połączenie, należy stuknąć ikonę „End” (zakończ) . Albo odwiesić słuchawkę telefonu. Albo nacisnąć przycisk odwieszenia na zestawie słuchawkowym, jeśli jest obsługiwany.

### PRZEŁĄCZANIE POŁĄCZENIA


#### A. Automatyczne przełączanie połączenia

- 1) W fazie dzwonienia stuknąć przycisk programowalny „Transfer” (przełącz) wyświetlany w prawej części ekranu dzwonienia. Opcjonalnie, w trakcie aktywnego połączenia stuknąć „More” (więcej) -> „Transfer” (przełącz), aby wyświetlić ekran wybierania.
- 2) Jako tryb przełączania wybrać „Blind” (automatyczne) w lewej górnej części ekranu przełączania.
- 3) Wprowadzić cyfry i stuknąć przycisk programowalny „Transfer” (przełącz).
- 4) Urządzenie GXV3380 przełączy połączenie, a następnie rozłączy się.



#### B. Zapowiedziane przełączanie połączenia

- 1) Podczas aktywnego połączenia stuknąć „More” (więcej) -> „Transfer” (przełącz), aby wyświetlić ekran przełączania.
- 2) Jako tryb przełączania wybrać „Attended” (zapowiedziane), w trybie przełączania stukając przycisk programowalny w lewym górnym rogu.


#### • Inicjowanie połączenia konferencyjnego w trakcie rozmowy telefonicznej

- 1) Gdy na telefonie widoczny jest ekran połączenia, stuknąć przycisk programowalny „Conference” (połączenie konferencyjne) .
- 2) Wprowadzić nowy numer docelowy, następnie nacisnąć „Join conference” (dołącz do połączenia konferencyjnego). Ekran konferencji zostanie wyświetlony automatycznie po odebraniu połączenia przez odbiorcę docelowego.


#### • Bezpośrednie inicjowanie połączenia konferencyjnego za pomocą przycisku programowalnego

- 1) Gdy wyświetlany jest ekran gotowości, nacisnąć przycisk programowalny połączenia konferencyjnego .
- 2) Stuknąć przycisk , aby dodać uczestników do połączenia konferencyjnego.
- 3) Po zakończeniu wybierania uczestników stuknąć „Join conference” (dołącz do połączenia konferencyjnego).


#### B. Usuwanie rozmówców z połączenia konferencyjnego

- Stuknięcie (numeru) uczestnika spowoduje wyświetlenie ikony rozłączenia .

#### C. Kończenie połączenia konferencyjnego

Stuknąć przycisk programowalny „End” (zakończ) , aby rozłączyć połączenie konferencyjne ze wszystkimi uczestnikami.


### POCZTA GŁOSOWA

Jeżeli w poczcie głosowej znajduje się nowa wiadomość, dioda LED MWI znajdująca się w prawym górnym rogu urządzenia GXV3380 będzie migać na czerwono, a na górnym pasku stanu zostanie wyświetlona ikona poczty głosowej .

- 1) Do aplikacji poczty głosowej przechodzi się z menu ekranu LCD. Są tam wyświetlane wszystkie zarejestrowane konta oraz liczba wiadomości głosowych.
- 2) Stuknąć konto, aby nawiązać połączenie ze skrzynką poczty głosowej. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami systemu interaktywnej odpowiedzi głosowej (Interactive Voice Response, IVR).

\* Android jest zarejestrowanym znakiem towarowym Google, Inc.

#### PONOWNE WYBIERANIE NUMERU

- 1) Zdjąć słuchawkę z widełek albo stuknąć ikonę telefonu  na ekranie gotowości. Lista wybieranych numerów będzie widoczna po lewej stronie klawiatury do wybierania.
- 2) Stuknąć numer, który ma zostać wybrany ponownie. Każdy wybrany numer zostanie automatycznie dodany do ekranu wybierania.
- 3) Stuknąć ikonę połączenia, aby nawiązać połączenie głosowe albo połączenie wideo.

#### ODBIERANIE POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

##### 1) Pojedyncze połączenie przychodzące

- **Przychodzące połączenie wideo:** Gdy urządzenie GXV3380 zadzwoni, na ekranie połączenia przychodzącego zostaną wyświetlone opcje „Video” (połączenie wideo), „Audio” (połączenie głosowe) oraz „Reject” (odrzuć).
  - **Przychodzące połączenie głosowe:** Gdy urządzenie GXV3380 zadzwoni, zostaną wyświetlone dwie opcje: „Answer” (odbierz połączenie audio) albo „Reject” (odrzuć).
  - **Nieodebrane połączenie:** Jeżeli nie odebrano połączenia, na ekranie gotowości zostanie wyświetlone okno dialogowe nieodebranego połączenia wraz ze szczegółowymi informacjami o tym połączeniu.
- ##### 2) Wiele połączeń przychodzących
- W przypadku kolejnego połączenia przychodzącego w trakcie aktywnego połączenia użytkownik usłyszy dźwięk oczekującego połączenia, a na ekranie LCD zostanie wyświetlona informacja o nowym połączeniu po lewej stronie ekranu trwającego połączenia.


- 3) Wprowadzić numer docelowy, a następnie nacisnąć zielony przycisk programowalny „Transfer” (przełącz) po prawej stronie.
- 4) Dopóki odbiorca nie odbierze połączenia, użytkownik urządzenia GXV3380 będzie słyszeć halodzwonek, a na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcjami „Transfer now” (przełącz teraz) i „Cancel” (anuluj):
  - Stuknąć „Cancel” (anuluj), aby anulować przełączenie.
  - Stuknąć „Transfer now” (przełącz teraz), aby wymusić przełączenie automatyczne.
- 5) Gdy odbiorca przełączenia odbierze połączenie, wyświetlony zostanie komunikat z żądaniem zakończenia przełączania poprzez wybranie opcji „OK”, „Split” (rozdziel) albo „Cancel” (anuluj):
  - Jeżeli użytkownik odwiesi słuchawkę albo stuknie przycisk programowalny „OK”, połączenie zostanie przełączone, a urządzenie GXV3380 rozłączy się.
  - Jeżeli użytkownik stuknie przycisk programowalny „Split” (rozdziel), będzie kontynuować rozmowę w ramach drugiego nawiązanego połączenia, zaś pierwsze połączenie będzie wciąż zawieszona.
  - Stuknięcie opcji „Cancel” (anuluj) zakończy drugie połączenie i spowoduje cofnięcie zawieszenia pierwszego połączenia.

#### POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE

Urządzenie GXV3380 obsługuje konferencyjne połączenia głosowe w jakości HD do siedmiu rozmówców i konferencyjne połączenia wideo z rozdzielczością 1080p w jakości HD przy 30 kl/s do trzech rozmówców.



##### A. Rozpoczynanie rozmowy konferencyjnej

##### • Rozpoczynanie rozmowy konferencyjnej z ekranu wybierania




- 1) Na ekranie wybierania wprowadzić numer wewnętrzny, a następnie w panelu po lewej stronie ekranu nacisnąć przycisk nawiązywania połączenia audio albo wideo.
- 2) Użytkownik może wybrać kolejny numer, naciskając przycisk „Invite” (zaprosz) , a następnie dodać nowego uczestnika do trwającej konferencji.

**Uwaga:** Dla każdego konta SIP można skonfigurować identyfikator użytkownika poczty głosowej w sieciowym interfejsie graficznym →AccountX (kontoX)→Call Settings (ustawienia połączeń): „Voice Mail Access Number” (numer dostępu do poczty głosowej).



#### WYCISZENIE / WYŁĄCZENIE WYCISZENIA

W trakcie aktywnego połączenia stuknąć przycisk programowalny „Mute” (wycisz) , aby wyciszyć połączenie, a przycisk programowalny „Unmute” (wyłącz wyciszenie) , aby wznowić połączenie głosowe.

#### NIE PRZESZKADZAĆ


- 1) Dotknąć pasek stanu i przeciągnąć go na ekran gotowości urządzenia GXV3380.
- 2) Stuknąć ikonę , aby włączyć tryb „nie przeszkadzać”. Na pasku stanu zostanie wyświetlona czerwona ikona  wskazująca, że tryb „nie przeszkadzać” jest włączony.
- 3) Stuknąć ikonę , aby wyłączyć tryb „nie przeszkadzać”.

#### REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI


- Nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć głośność.
- Nacisnąć przycisk , aby zwiększyć głośność.

#### KONTAKTY

Aby uzyskać dostęp do listy kontaktów w urządzeniu GXV3380, należy na ekranie gotowości stuknąć ikonę

kontaktów  znajdującą się w panelu po prawej stronie.

#### HISTORIA POŁĄCZEŃ

- 1) Aby wyświetlić historię połączeń, należy na ekranie gotowości stuknąć ikonę rejestru połączeń .
- 2) Użytkownik może wybrać wpis w historii połączeń i nawiązać połączenie. Telefon użyje tego samego konta, z którego poprzednio wybrano numer.
- 3) Użytkownik może stuknąć każdą pozycję w historii połączeń, aby wyświetlić szczegółowe informacje.