



**Grandstream
GXV3350
IP Multimedia Phone dla systemu
Android™**
Skrócona instrukcja obsługi

Podstawowe funkcjonalności



Szczegółowe informacje można znaleźć z instrukcji obsługi GXV3350 dla administratora i użytkownika dostępnej w witrynie: www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc.
Wszystkie prawa zastrzeżone.




Powielanie niniejszych treści i przekazywanie w całości albo w dowolnych fragmentach, w dowolnej formie i w dowolny sposób, czy to elektronicznie czy w formie druku, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody Grandstream Networks, Inc. jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą być zmieniane bez powiadomienia.

*Android is a Registered Trademark of Google, Inc.




UŻYWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

- 1) Użyj przycisku głośnika  by go włączyć lub wyłączyć ON/OFF.
- 2) Użyj przycisku zestawu  słuchawkowego, kiedy zostanie już połączony.

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

- 1) Zdejmij słuchawkę z widełek telefonu lub stuknij w ikonkę  na ekranie gotowości.
- 2) Wybierz swoje konto w prawej części ekranu wybierania.
- 3) Wybierz docelowy numer telefonu.
- 4) Stuknij ikonkę  lub wciśnij przycisk, by zainicjować połączenie głosowe. Albo stuknij w ikonkę , by zainicjować połączenie wideo.

PONOWNE WYBIERANIE

Gdy telefon jest w trybie gotowości, przyciśnij , by wybrać ostatnio wybierany numer, albo stuknij ikonkę . Używając zestawu słuchawkowego przyciśnij , aby ponownie wybrać ostatni numer.


ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

A) Pojedyncze połączenie


- 1) **Przychodzące połączenie wideo:** Gdy dzwoni telefon stuknij "Audio Answer", "Video Answer", aby odebrać albo "Reject", aby odrzucić.
- 2) **Przychodzące połączenie audio:** Gdy dzwoni telefon stuknij "Answer", aby odebrać albo "Reject", aby odrzucić.

3) **Nieodebrane połączenia:** Jeśli połączenie nie zostanie odebrane, na ekranie gotowości pojawi się o nim powiadomienie. Można w nie stuknąć, by przejść do funkcji wybierania..

B) Zbiorcze połączenia przychodzące

- 1) W przypadku nowego połączenia przychodzącego, podczas innego aktywnego połączenia, użytkownik usłyszy dźwięk oczekującego połączenia.
- 2) Wyświetli się imię lub nr ID próbującej się połączyć osoby. Stuknij "Audio Answer" lub "Video Answer", aby odebrać połączenie.
- 3) Przy odbiorze nowego połączenia podczas aktywnego połączenia, zostanie ono zawieszona.
- 4) By wybierać między połączeniami korzystaj z paska na ekranie po prawej stronie. Przyciśnij HOLD  by przywrócić połączenie.

ZAWIESZANIE POŁĄCZEŃ


- 1) **By zawiesić:** Przyciśnij  HOLD w czasie aktywnego połączenia.
- 2) **By przywrócić:** gdy połączenie jest zawieszona, przyciśnij ponownie HOLD.

Kończenie połączenia


Stuknij END lub odłóż słuchawkę.

PRZEŁĄCZANIE POŁĄCZEŃ

A) Przelączenie „blind”

- 1) Podczas aktywnego połączenia, przyciśnij TRANSFER  aby ta opcja pojawiła się na ekranie.
- 2) Wybierz przełączenie jako "Blind" po lewej stronie ekranu.
- 3) Wybierz numer i przyciśnij "Send".

B) Przelączenie w trybie widoczności

- 1) Podczas aktywnego połączenia przyciśnij Transfer  a by ta opcja pojawiła się na ekranie.
- 2) Wybierz przełączenie jako "Attended" po lewej stronie ekranu.
- 3) Wybierz numer i stuknij "Send".
- 4) Po odbiorze połączenia, stuknij "Transfer" na ekranie dialogowym, żeby zakończyć przełączanie.




Uwaga:

Po kroku 2, w przypadku, gdy połączenie jest wstrzymane, zostanie wyświetlony komunikat o tym na ekranie. By przełączyć połączenie, stuknij na połączenie wstrzymane, aby dokończyć transfer.


Po kroku 3, połączenia wyświetlą się na ekranie z opcją przycisku "Cancel". Jeśli zostanie wciśnięty przycisk "Cancel", połączenie nie zostanie przełączone. Jeśli użytkownik się rozłączy bez przyciskania "Cancel", przełączenie zostanie zrealizowane.

6-STRONNA KONFERENCJA

A) Inicjowanie konferencji

- 1) Przyciśnij CONFERENCE .
- 2) Stuknij  żeby rozpocząć dodawanie uczestników konferencji.
- 3) Wybierz numer albo stuknij na połączenia wyświetlone na ekranie, aby dodać uczestników.
- 4) Stuknij "INVITE"  aby zaprosić nowych uczestników konferencji.


B) Usuwanie uczestników konferencji

Na ekranie połączenia stuknij ikonkę  w prawym górnym rogu.

C) Zakończenie konferencji

Stuknij END, żeby rozłączyć wszystkich uczestników konferencji.

D) Konferencja w trybie Auto

- 1) Zaloguj się do GXV3350 web GUI.
- 2) Wybierz menu ustawień → Call Settings → Call Features → "Auto Conference". Potwierdź "Yes".
- 3) W przypadku wielu połączeń na GXV3350, przyciśnij CONFERENCE, aby ustanowić połączenie ze wszystkimi  Uczestnikami..


Kasowanie połączenia konferencyjnego:

Przyciśnij "Kick" na ekranie konferencyjnym, aby rozłączyć jedno połączenie i powrócić do pozostałych.

Zawieszanie konferencji:

- 1) Przyciśnij HOLD, aby wszyscy uczestnicy konferencji przeszli w tryb zawieszenia;
- 2) Przyciśnij "ReConf", aby przywrócić połączenie konferencyjne; albo wybierz migającą linię, aby rozmawiać z wybranym uczestnikiem konferencji.

Kończenie konferencji:

Konferencja zakończy się, gdy stroną ją inicjującą się rozłączy lub przyciśnie "EndCall" .



WIADOMOŚCI GŁOSOWA

- 1) Stuknij Message APP , aby wybrać dostęp do skrzynki głosowej.



Uwaga: Skonfiguruj ustawienia dla każdego konta. Voicemail User ID: GXV3240 web GUI → Account X → General Ustawianie: "Voicemail Access Number".

WYCISZANIE/PRZYWRACANIE DŹWIĘKU

W czasie aktywnego połączenia przyciśnij "Mute" aby wyciszyć rozmowę.

Ikona "MUTE"  wyświetli się za numerem w górnej części ekranu. Przyciśnij ponownie "Mute" , by wyłączyć wyciszenie.

DND


- 1) Dotknij i przeciągnij pasek statusu na dół ekranu gotowości GXV3350.
- 2) Stuknij DND  by go uruchomić DND.
- 3) Pasek statusu wyświetla potwierdzenie, że DND  jest włączone.
- 4) Stuknij ikonkę DND ponownie, by wyłączyć.

ZARZĄDZANIE GŁOŚNOŚCIĄ


Przyciśnij  by ściszyć.

Przyciśnij  by podgłośnić.

KONTAKTY

By mieć dostęp do kontaktów GXV3350 z ekranu gotowości stuknij  w prawym panelu.

HISTORIA POŁĄCZEŃ

- 1) By wejść do historii połączeń stuknij  na ekranie gotowości.
- 2) W historii można wybrać numer i się z nim połączyć. Telefon użyje tego samego konta, którego używał przy poprzednim połączeniu.
- 3) Dla każdego wpisu w historii może sprawdzić szczegóły połączenia. .

USTAWIENIA KAMERY

GXV3350 ma wbudowaną kamerę obsługującą zdjęcia i wideo. Kręcąc pokrętkiem z tyłu urządzenia można dostosować kąt kamery.